

برای ورود به منوی اصلی دستگاه ، باید از گزینه MENU استفاده کرد .
دستگاه دارای ۹ منوی اصلی به شرح زیر میباشد:

تعریف کاربر	کاربر	ارتباط
سیستم	اطلاعات	زمان
آزمایش خودکار	حافظه فلش	اطلاعات سیستم

نکته: برای جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به این منوها باید برای دستگاه Admin تعریف کرد ،
که نحوه تعریف Admin در منوی تعریف کاربر توضیح داده خواهد شد .

منوی تعریف کاربر

توسط این منو میتوان عملیات ثبت کاربران جدید و ثبت مدیر و ثبت اپراتور را انجام داد.
پس از ورود به این منو ابتدا باید شناسه کاربر جدید را وارد کرد که از ۱ تا ۹ رقم قابل تغییر میباشد.
در قسمت نام ، میتوان نام کاربر را بصورت انگلیسی وارد کرد .
چگونگی ثبت تردد در این دستگاه شامل ۳ نوع چهره ، کارت ، رمز و ترکیبی از این ۳ نوع میباشد .
چهره نگاری در این دستگاه در ۳ مرحله انجام میگردد و در هر مرحله کاربر باید چشموهای خود را
در کادر سبز رنگ قرار دهد .
پس از انجام مراحل فوق حالا باید تعیین کنیم که این شناسه کاربر معمولی است یا مدیر یا اپراتور؟
کاربر : فقط اجازه ثبت تردد دارد .

مدیر : علاوه بر ثبت تردد اجازه دسترسی به تمام منوها را نیز دارد .

اپراتور : علاوه بر ثبت تردد فقط اجازه دسترسی به دو منوی "حافظه فلش" و "اطلاعات سیستم" را
دارد .

در انتها باید نوع تاییدیه شخص را نیز مشخص کرد و کلید ذخیره را زد .
انواع تاییدیه شامل موارد زیر میباشد :

تشخیص چهره یا کارت یا رمز	تشخیص چهره و رمز
تشخیص چهره و کارت	شناسه و رمز
کارت تشخیص چهره	کارت یا رمز
کارت و رمز	تشخیص چهره و کارت و رمز

منوی کاربر :

توسط این منو میتوان کاربران ، مدیران و اپراتورهای ثبت شده را حذف و یا ویرایش نمود .
برای یافتن شناسه مورد نظر میتوان از گزینه جستجو استفاده کرد ، پس از یافتن شخص مورد
نظر با انتخاب آن شناسه میتوان از گزینه های ویرایش و حذف استفاده کرد.

منوی ارتباط :

در صورتیکه بخواهیم دریافت اطلاعات از طریق پورت شبکه انجام شود، تنظیمات این منو جهت
برقراری ارتباط بین دستگاه VF600 و کامپیوتر الزامی است.
در قسمت Ip آدرس باید آدرس آی پی در نظر گرفته شده برای دستگاه VF600 را وارد کرد.
Subnet Mask و Gateway را نیز باید به درستی وارد کرد.
Baudrate بر روی ۱۱۵۲۰۰ تنظیم گردد .

منوی سیستم :

این منو شامل ۶ قسمت میباشد :

(۱) عمومی	(۲) نمایش
(۴) تنظیم ثبت	(۵) میانبر قراردادی
(۳) چهره	(۶) بروز رسانی

منوی عمومی :

توسط این منو میتوان تنظیمات صدای دستگاه را انجام داد که شامل تنظیمات صدای کلیدها و
حجم صدا و ... میباشد .

منوی نمایش : توسط این منو میتوان موارد زیر را انجام داد :

میتوان زبان سیستم را تغییر داد .

میتوان نوع نمایش کلیدهای مرخصی و ماموریت و ... را تعیین کرد .

در قسمت زمان بیکاری میتوان تعیین کرد که صفحه نمایش دستگاه پس از چند دقیقه عدم استفاده
از دستگاه خاموش شود .

میتوان نوع تقویم را تعیین کرد .

در قسمت زمان نمایش میتوان مدت زمان نمایش شناسه کاربران پس از ثبت تردد را تعیین کرد .

منوی چهره :

توسط این منو میتوان تنظیمات دستگاه برای چهره نگاری را تغییر داد که بهتر است تنظیمات پیش

فرض را تغییر ندهیم .

آستانه ۱:۱ : ۷۵

آستانه 1:N : ۸۲

نوردهی : ۳۰۰

کیفیت : ۸۰

منوی میانبر قراردادی :

این دستگاه دارای ۵ کلید تابع جهت ورود ، خروج ، ماموریت ، مرخصی و تاخیر سرویس میباشد.

منوی اطلاعات :

این منو شامل ۵ قسمت میباشد .

۱) گزینه حذف رکوردها :

توسط این گزینه تمام ترندهای ثبت شده در دستگاه حذف میگردد .

تذکر : در صورت تایید این گزینه ، تمام ترندهای پرسنل از بین رفته و دیگر قابل بازیابی نمیشد .

۲) گزینه حذف همه :

توسط این گزینه تمام ترندهای پرسنل و نیز تمام اطلاعات مربوط به کاربران و مدیران و اپراتورها

و نیز تنظیمات مربوط به دستگاه حذف میگردد .

تذکر : در صورت تایید این گزینه ، تمام اطلاعات کاربران و مدیران و اپراتورها و نیز ترندهای

پرسنل و تنظیمات دستگاه از بین رفته و دیگر قابل بازیابی نمیشد .

۳) گزینه حذف رتبه ها :

از این گزینه جهت حذف رتبه مدیران و اپراتورها استفاده میگردد .

۴) گزینه بازیابی تنظیمات اولیه :

با تایید این گزینه تمام تنظیمات دستگاه به پیش فرض کارخانه برمیگردد .

۵) گزینه رکورد :

توسط این گزینه میتوان ترندهای پرسنل را در صفحه نمایش دستگاه مشاهده کرد .

منوی زمان :

در این قسمت میتوان ساعت و تاریخ دستگاه را تنظیم کرد و نیز نوع نمایش ساعت و تاریخ را بر

روی صفحه نمایش دستگاه تعیین نمود .

نکته : در صورت برقراری ارتباط دستگاه از طریق شبکه، میتوان از طریق کامپیوتر ساعت و

تاریخ دستگاه را مشاهده نموده و در صورت نیاز تغییر داد .

منوی آزمایش خودکار :

این قسمت جهت تست و عیب یابی سخت افزار طراحی شده است که شامل تست نمایشگر ، تست

صدا ، تست زمان و ... میباشد .

منوی حافظه فلش :

توسط این منو میتوان اطلاعات ترندها و نیز اطلاعات کاربران و عکسها را بر روی فلش ذخیره

نمود و در صورت از بین رفتن اطلاعات کاربران ، اطلاعات را مجدداً بر روی دستگاه ارسال

نمود .

نکته : فقط میتوان اطلاعات کاربران و مدیران و اپراتورها را بر روی دستگاه ارسال نمود و

اطلاعات ترندها قابل ارسال بر روی دستگاه نمیشد .

منوی اطلاعات سیستم :

در این قسمت میتوان اطلاعات مربوط به حافظه دستگاه ، تعداد کاربران تعریف شده و نیز تعداد

چهره های تعریف شده را مشاهده نمود .

تعداد رکورد های قابل ذخیره در دستگاه ۱۰۰۰۰۰۰ تردد میباشد.

تعداد کاربرهای قابل تعریف در دستگاه ۱۰۰۰۰۰ کاربر میباشد .

تعداد چهره های قابل تعریف در دستگاه ۴۰۰ چهره میباشد .